

	iRock 212	iRock 200	iRock 300	iRock 400
--	-----------	-----------	-----------	-----------

Batteriegröße	ohne Batterie	200Ah	300Ah	400Ah
---------------	---------------	-------	-------	-------

Anschlüsse	iRock 212	iRock 200	iRock 300	iRock 400
------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Direkt Ein- und Ausgang 250A (500A kurzzeitig)	1	1	1	2
Geschalteter Ein-/Ausgang 200A (500A kurzzeitig)	1	0	0	0
Ladeeingang 150A Gesamtstrom (400A kurzzeitig)	0	2	2	2
Lastausgang 150A Gesamtstrom (400A kurzzeitig)	0	2	2	2
Lastausgang 75A Gesamtstrom (200A kurzzeitig)	0	1	1	1
Schalteingang potenzialfrei	0	4	4	4
Schaltausgang potenzialfrei	2	4	4	4
Eingang der Starterbatterie zur Spannungsaufzeichnung*	1	1*	1*	1*
VE.Direct der Batterieuhr*	1	1*	1*	1*
VE.Bus für VE Multiplus und Quadro**	0	1**	1**	1**
VE.Bus für VE Remote Panel**	0	1**	1**	1**
RS485	1	1	1	1
Batterie Link	1	0	0	0

Ausstattung	iRock 212	iRock 200	iRock 300	iRock 400
-------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Gehäuse	Ohne Gehäuse	Vorhanden	Vorhanden	Vorhanden	
Eingebaute Temperaturüberwachung	nur BMS PCB	Vorhanden*	Vorhanden*	Vorhanden*	*Zellen, PCB,
Aktiver Balancer für dauerhaften Energieausgleich	Vorhanden	Vorhanden	Vorhanden	Vorhanden	
Sicherungen (Megafuse)	0	7	7	8	
Überspannungsschutz, jede Zelle einzeln	Vorhanden	Vorhanden	Vorhanden	Vorhanden	
Unterspannungsschutz, jede Zelle einzeln	Vorhanden	Vorhanden	Vorhanden	Vorhanden	
Überstromschutz	nur in Verbindung mit SmartShunt	Vorhanden	Vorhanden	Vorhanden	
Modbus RTP Protokoll	Vorhanden	Vorhanden	Vorhanden	Vorhanden	

Upgrades	iRock 212	iRock 200	iRock 300	iRock 400
----------	-----------	-----------	-----------	-----------

SmartShunt Batterieuhr*	Möglich	Möglich	Möglich	Möglich
BMV-712 Batterieuhr*		Möglich	Möglich	Möglich
I/O-Paket		Möglich	Möglich	Möglich
I/O-Paket mit Hauptschalter		Möglich	Möglich	Möglich
I/O-Paket mit VE.Bus BMS**		Möglich	Möglich	Möglich
I/O-Paket mit Hauptschalter und VE.Bus BMS**		Möglich	Möglich	Möglich

Verfügbarkeit	Oktober	September	Auf Anfrage	Auf Anfrage
---------------	---------	-----------	-------------	-------------